

Kreisfeuerwehr Landkreis Schaumburg

Fachbereich Truppmannausbildung

- Merkblatt -



Merkblatt Vorgehen beim Aufbau des Beleuchtungsgeräts!


Nach erhalten des Befehls, rüstet sich der befohlene Trupp mit dem Beleuchtungsgerät (Stativ, Aufnahmebrücke, Scheinwerfer, Stromverteiler, Leitungsroller, Abspannmaterial und ggf. ein schweren Gegenstand z.B. ein Schaummittelkanister),



aus und begibt sich zum Befohlenen Platz.



Jetzt zieht ein TM (Truppmitglied SB) bei dem, am Boden liegenden Stativ die Beine aus.



Kreisfeuerwehr Landkreis Schaumburg

Fachbereich Truppmannausbildung

- Merkblatt -



Stellt es auf, dabei richtet das TM das Stativ Lotrecht aus.



Nun hängt das TM die Leinen zum Abspannen am Stativ ein.

Das andere TM baut die Scheinwerfer und die Aufnahmebrücke zusammen. Und wickelt die Anschlusskabel ab.





Kreisfeuerwehr Landkreis Schaumburg

Fachbereich Truppmannausbildung

- Merkblatt -




Wenn beide Truppmitglieder den Teil der Aufgabe soweit fertig haben, sichert ein TM mit beiden Händen das Stativ, bis es durch die Sicherungsleinen abgespannt ist, und das andere TM setzt die vormontierte Aufnahmebrücke drauf. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Feststellschraube soweit losgeschraubt ist, dass die Aufnahmebrücke leicht auf das Stativ zu setzen ist.



Jetzt werden die Scheinwerfer eingestellt
Und das Stativ auf die volle Höhe ausgezogen.
Es ist darauf zu achten, dass mit dem Obersten Auszug angefangen wird.





Kreisfeuerwehr Landkreis Schaumburg

Fachbereich Truppmannausbildung


- Merkblatt -



Dann muss das Stativ abgespannt werden. Es sind Erdnägel (die Erdnägel sind mit einem Hammer einzuschlagen! UVV) oder Natürliche Festpunkte zu verwenden, im Notfall muss man einen schweren Kanister als Haltepunkt benutzen.



Ab jetzt können beide Tuppmitglieder die Kabel in den Stromverteiler stecken und den Leitungsroller an den Verteiler anschließen.█



Kreisfeuerwehr Landkreis Schaumburg

Fachbereich Truppmannausbildung


- Merkblatt -



Dann werden alle geöffneten Schutzkappen wieder mit dem passenden Gegenstück geschlossen und der Stromverteiler an das Stativ gehängt.■



Der Leitungsroller zum
Stromerzeuger
ausgerollt.



Kreisfeuerwehr Landkreis Schaumburg

Fachbereich Truppmannausbildung



- Merkblatt -

Er muss komplett abgerollt werden und das überschüssige Kabel wird in Buchten am Fahrzeug so ausgelegt das Niemand da drüber stolpern kann. Als letztes wird das kurze Anschlusskabel abgewickelt.



Zum Schluss wird der Stecker vom Anschlusskabel an den Maschinist überreicht.

Nach vollendeter Arbeit meldet sich der Trupp beim Gruppenführer.

